

READ IT OR WATCH IT



Read instructions or watch easy-to-follow video. Scan QR code or visit <http://bit.ly/2KgVqWR>

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR POSSIBLE FUTURE USE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS




This LED portable Light has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Read entire installation procedure before you begin.

INSTALLATION PROCEDURE FOR LED PUCK LIGHTS

Carefully plan out your installation prior to securing your LED Puck Light to the mounting surface, making sure that your 5ft. line cord will reach the nearest electrical outlet. For kitchen installations, the recommended mounting for the LED Puck Lights is near the front lip of your kitchen cabinets as shown in **Figure 1**. This provides the best light distribution across a countertop.

DO NOT ATTEMPT TO INSTALL FIXTURE WHILE PLUGGED IN.

1. Select a suitable dry mounting location (indoor use only). Make sure mounting surface is capable of supporting the puck lights.
2. Locate positions where LED Puck Lights should be mounted.
3. Use the keyhole tabs on the end of the fixture to mark the appropriate screw hole locations. Pre-drill holes in the mounting surface with a 1/16" (1.6mm) drill bit for soft woods and a 3/32" (2.4mm) drill bit for hard woods. Since mounting is via keyholes, the screw heads should protrude approximately 1/8" (3.2mm) beyond surface.
4. After installing mounting screws (included), secure the LED Puck Light to a mounting surface via keyholes by tightening the mounting screws. See **Figure 2** and **Figure 3**.
5. Plug fixture into a 120VAC 60Hz outlet.



CLEANING INSTRUCTIONS

Your fixture is made from quality materials that will last for many years with minimum care. When cleaning, **make sure you have unplugged your fixture** and allowed sufficient time for the unit to cool to room temperature. You should clean the housing and lens using a soft, damp cloth. You should plug your fixture back in only after the fixture has thoroughly dried.

FCC STATEMENT:

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 44410 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC — U2ZZW4202

Additional linking cords sold separately at www.byjasco.com

LIGHTING SPECS 44410	LUMENS	WATTS	LUMENS PER WATT
	300	7	43.5
Color Accuracy (CRI)	82		
Light Color	3000K		

**WARNING**

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

- DO NOT USE IN WET LOCATIONS
- USE Indoors ONLY
- USE ONLY INSULATED STAPLES OR PLASTIC TIES TO SECURE THE CORDS
- ROUTE AND SECURE THE CORDS SO THAT THEY WILL NOT BE PINCHED OR DAMAGED

NO SERVICEABLE PARTS
NON-REPLACEABLE LEDS

LED LIGHT OUTPUT IS STRONG ENOUGH TO INJURE HUMAN EYES. PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT LOOKING DIRECTLY AT THE LEDS WITH UNAIDED EYES FOR MORE THAN A FEW SECONDS

RISK OF FIRE

- NOT INTENDED FOR ILLUMINATION OF AQUARIUMS

- NOT INTENDED FOR USE ABOVE STOVES, COOK TOPS, SINKS OR OTHER HEAT PRODUCING APPLIANCES, SUCH AS COFFEE MAKERS, TOASTERS, OR TOASTER OVENS
- NOT INTENDED FOR RECESSED INSTALLATION IN CEILINGS OR SOFFITS
- NOT INTENDED FOR SURFACE INSTALLATION INSIDE OR ON TOP OF BUILT-IN FURNISHINGS SUCH AS KITCHEN CABINETS, CHINA CABINETS, OR TROPHY CASES
- DO NOT CONCEAL POWER SUPPLY CORD OR LINKING CORDS INSIDE A WALL, CEILING, SOFFIT, KITCHEN CABINET, OR SIMILAR PERMANENT STRUCTURE
- DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD THROUGH HOLES IN WALLS, CEILINGS OR FLOORS


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Esta luz portátil LED tiene un enchufe polarizado (es decir, una clavija del enchufe es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja solo de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no encaja, llame a un electricista profesional. Nunca lo utilice con un cable alargador, a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. No modifique el enchufe. Antes de comenzar, lea todo el procedimiento de instalación.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD ENCHUFABLE:

Planifique detenidamente la instalación antes de fijar las luces a la superficie de montaje y asegúrese de que el cable de 5 pies (1,52 m) llegue hasta el tomacorriente más cercano. Para instalaciones en cocinas, se recomienda que la superficie de montaje esté cerca del borde frontal de los gabinetes, como se muestra en la ilustración de la **Figura 1**. De esta manera, logrará la mejor distribución de luz en toda la encimera.



NO INTENTE INSTALAR LOS DISCOS DE ILUMINACIÓN LED SI ESTÁN ENCHUFADOS.

1. Seleccione un lugar seco adecuado para la instalación (solo para uso en interiores). Asegúrese de que la superficie en la que desea instalar el aparato podrá soportar el peso.
2. Localice las posiciones donde se debe montar el luces LED Puck..
3. Utilice las ranuras en el extremo del aparato para marcar la ubicación adecuada de los tornillos. Perfore los orificios en la superficie de instalación con una broca de 1/16" (1,6 mm) para maderas blandas y con una broca de 3/32" (2,4 mm) para maderas duras. Dado que se realiza el montaje mediante orificios, las cabezas de los tornillos deberían sobresalir aproximadamente 1/8" (3,2 mm) de la superficie.
4. Una vez instalados los tornillos de montaje (incluidos), fije el disco de iluminación LED a la superficie mediante los orificios correspondientes ajustando los tornillos de montaje. Ver **Figura 2** y **Figura 3**.
5. Enchufe el aparato a un tomacorriente de 120 VCA 60 Hz.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Este aparato está fabricado con materiales de la más alta calidad que tendrán una extensa vida útil si se respetan unos cuidados mínimos. Al realizar la limpieza, **asegúrese de haber desenchufado el aparato** y de haber dejado pasar un tiempo suficiente para que la unidad se enfríe a temperatura ambiente. Para limpiar la carcasa y el lente, utilice un paño suave y húmedo. Solo vuelva a enchufar el aparato una vez que se haya secado por completo.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

Declaración de conformidad del proveedor | Modelo #: 44410 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Puede comprar cables de conexión sueltos en www.byjasco.com.

ESPECIFICACIONES DE ILUMINACIÓN 44410	Lúmenes	Vatio	LUMENS POR WATT
	300	7	43.5
Exactitud del color	82		
Color claro	3000K		

**ADVERTENCIA**

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- NO UTILIZAR EN LUGARES HÚMEDOS
- SOLO PARA USO EN INTERIORES
- PARA FIJAR LOS CABLES, SOLO USE GRAPAS AISLADAS O PRECINTOS DE PLÁSTICO
- PASE Y FIJE LOS CABLES DE MODO QUE NO QUEDEN APRETADOS NI SE DAÑEN

NO TIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR
LUCES LED NO REEMPLAZABLES

EL BRILLO DE LA LUZ LED ES TAN FUERTE QUE PUEDE DAÑAR LOS OJOS HUMANOS. TOME PRECAUCIONES PARA NO MIRAR DIRECTAMENTE A LAS LUCES LED CON LOS OJOS DESCUBIERTOS POR MÁS DE UNOS SEGUNDOS

RIESGO DE INCENDIO

- NO ESTÁ DISEÑADO PARA LA ILUMINACIÓN DE PECERAS
- NO SE DEBE USAR SOBRE HORNILLOS, PLACAS DE COCINA, FREGADEROS NI NINGÚN OTRO DISPOSITIVO QUE GENERE CALOR, COMO CAFETERAS, TOSTADORAS NI HORNOS ELÉCTRICOS
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA MONTAJE EMPOTRADO AL TECHO O EN UN SOFITO
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA INSTALARSE EN EL INTERIOR NI ENCIMA DE MUEBLES EMPOTRADOS, COMO MUEBLES DE COCINA O VITRINAS
- NO OCULTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O LOS CABLES DE CONEXIÓN DENTRO DE UNA PARED, EL CIELO RASO, UN SOFITO, UN MUEBLE DE COCINA O UNA ESTRUCTURA SIMILAR QUE SEA PERMANENTE
- NO PASE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE AGUJEROS EN PAREDES, TECHO O PISO

HECHO EN CHINA
Distribuido por Jasco Products Company LLC,
10 E Memorial Rd., Oklahoma City, Oklahoma 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía de por vida limitada.
Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Preguntas? Comuníquese al 1-800-654-8483 entre las 7AM y las 8PM CST (hora central estándar).

MADE IN CHINA
Distributed by Jasco Products Company LLC,
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a limited-lifetime warranty.
Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at
1-800-654-8483 between 7AM—8PM, M-F, Central Time.



byjasco.com/recycle
paper made from 25%
post consumer waste