

Hamilton Heights I Light Outdoor Post


8211701- I.1



GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is safety listed for wet locations.

This product may be dimmed with a low voltage electronic dimmer.



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:
www.SeaGullLighting.com

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : SeaGullLighting.com

Garantía


Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: SeaGullLighting.com

Install the Fixture


1A



- 1** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 2** Connect the white driver wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 3** Connect the black driver wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 4** Secure the fixture to the post with post screws.
- 5** Screw the lamp into the socket.
- 6** Place the frame, shade, and washer (in that order) over the top cover nipple and secure them together using the hex nut.
- 7** Install the frame to the fixture and secure them together using the cap nuts.
- 8** Place the spacer over the coupler and secure it in place by screwing the finial assembly to the coupler.

Installer le Luminaire


1A



- 1 Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 2 Connecter le fil blanc de conducteur au fil ligne neutre avec un capuchon de connexion.
- 3 Connecter le fil noir de conducteur au fil ligne chaude avec un capuchon de connexion.
- 4 Fixer le luminaire au poste avec les vis de la poste.
- 5 Visser l'ampoule dans la douille.
- 6 Placez le cadre, de l'abat-jour, et la rondelle (dans cet ordre) sur l'attache fileté de le couvercle supérieur et fixez-les ensemble à l'aide de l'écrou hexagonal.
- 7 Installez le cadre de le luminaire et fixez-les ensemble en utilisant les écrous capuchon.
- 8 Placez l'espaceur sur le coupleur et le fixer en vissant l'ensemble fleurion au coupleur.

Instale la Lámpara

IA



Utilice **MAX** 120 voltios, **100 vatios**
Tipo A19 bombilla de base mediana.



- 1 Conecte la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 2 Conecte el cable blanco del conductor para el cable neutro línea con una tuerca para hilos.
- 3 Conecte el cable negro del conductor para el cable de línea de energía caliente con una tuerca de alambre.
- 4 Fije la lámpara al poste con tornillos de poste.
- 5 Atornille la bombilla en el enchufe.
- 6 Coloque el marco, pantalla, y la arandela (en ese orden) sobre el conector roscado de la cubierta superior y fijarlos juntos utilizando la tuerca hexagonal.
- 7 Instale el marco de la fijación y asegurarlos juntos usando las tuercas.
- 8 Coloque el espaciador sobre el acoplador y seguro en su lugar atornillando la assembly de finial al acoplador.

SeaGull Lighting
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077
800.323.3226 - 847.626.6300
www.SeaGullLighting.com

© 2015 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company