



14250WH

Electrical Box - White Three Hole 1/2 in. • All-weather • NEMA 3R Rated


Includes plugs, ground screw and hardware.
Items that are shaded are included in this package.

Caja De Salida

Tres Agujeros 12.7 mm • Para cualquier estación

Incluye los enchufes, el tornillo de tierra y el hardware.

Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.



Instructions on back
Instrucciones al dorso

Rev. 091225
11053WH

⚠ WARNING: Risk of cancer and reproductive harm from exposure to lead. See www.P65Warnings.ca.gov

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de cáncer y daños reproductivos por exposición al plomo. Consulte www.P65Warnings.ca.gov

METAL

Made in India /
Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Attach mounting lugs to box using provided screws.
2. Pull power supply wires into box, securing with appropriate fitting.
3. Mount box to wall using 1" long screws (not included) that are appropriate for your wall type.
4. Attach ground wire to box with green ground screw.
5. Wire and mount device(s) according to manufacturer's instructions.
6. Close any open holes in box using silicone sealing compound (not included) and provided closure plugs.
7. Mount cover to electrical box using gaskets as required to comply with wet location installation and per the cover manufacturer's instructions.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precavución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.
APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Fije las orejetas de montaje a la caja con los tornillos suministrados.
2. Introduzca los cables de alimentación en la caja y asegúrelos con el conector adecuado.
3. Monte la caja en la pared con tornillos de 2.5 cm (1 pulgada) de largo (no incluidos) que sean adecuados para el tipo de pared.
4. Conecte el cable de tierra a la caja con el tornillo de tierra verde.
5. Conecte y monte el/los dispositivo(s) según las instrucciones del fabricante.
6. Selle cualquier orificio en la caja con sellador de silicona (no incluido) y los tapones suministrados.
7. Monte la tapa en la caja eléctrica con las juntas necesarias para cumplir con las normas de instalación en lugares húmedos y según las instrucciones del fabricante de la tapa.