

143854-75



## Outlet Box - Gray Five Hole 3/4 in. • All-weather

Includes plugs, ground screw and screws.  
Items that are shaded are included in this package.

Caja De salida


Cinco Agujeros 19 mm • Para cualquier estación

Incluye los enchufes, el tornillo de tierra y los tornillos.

Los artículos se sombrea que se incluyen en este paquete.

**⚠ WARNING:**  
Cancer and Reproductive Harm  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**⚠ ADVERTENCIA:**  
Cáncer y Daño Reproductivo  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



Instructions on back  
Instrucciones al dorso  
Rev. 160322 71075G1

# METAL

Made in India / Hecho en India  
Sigma Engineered Solutions  
Garner, NC 27529



**Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death.**

**These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.**

**Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.**

**TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.**

1. Attach mounting lugs to box using provided screws and mount to wall.
2. Pull power supply wires into box, securing with appropriate fitting.
3. Attach ground wire to box with green ground screw.
4. Wire and mount device(s) according to manufacturer's instructions.
5. Close any remaining holes with enclosed plugs and use a silicone sealing compound for wet location installation.
6. Mount cover to outlet box using gaskets as required to comply with wet location installation.

**Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.**

**Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.**

**APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.**

1. Fije las agarraderas de montaje a la caja usando los tornillos proporcionados y monte a la pared.
2. Tire de los cables de la fuente de alimentación en la caja, asegurándola con un accesorio apropiado.
3. Fije el cable tierra a caja con un tornillo de tierra verde.
4. Conecte el cable de tierra a la caja con un tornillo de tierra verde.
5. Cierre los agujeros restantes con los tapones incluidos y utilice un compuesto de sellado de silicona para la instalación de ubicación húmeda.
6. Monte la tapa en la caja de salida usando empaquetaduras según sea necesario para cumplir con la instalación de ubicación húmeda.